

Пример установки Дорожного блокиратора ARB300 совместно со шлагбаумом G4000 и 2-мя комплектами фотоэлементов Delta-I.

Управление системой Дорожного блокиратора со шлагбаумом осуществляется 3-х кнопочным постом управления, по следующему алгоритму:

Кнопка 1. Открытие проезда (зеленая кнопка)

При нажатии происходят следующие операции:

1. Опускается плита дорожного блокиратора.
2. После полного опускания плиты дорожного блокиратора, поднимается стрела шлагбаума.

Кнопка 2. Закрытие проезда (желтая кнопка)

При нажатии происходят следующие операции:

3. Опускается стрела шлагбаума.
4. После завершения операции по закрытию шлагбаума, поднимается плита дорожного блокиратора.

Кнопка 3. СТОП (красная кнопка, с фиксацией)

При нажатии происходят следующие операции:

5. Дорожный блокиратор и шлагбаум останавливаются в том положении, в котором они находятся в момент нажатия кнопки.

Для разблокирования необходимо повторно нажать на красную кнопку, после этого можно будет подать команду на открытие, либо закрытие.

Безопасность: В системе предусмотрено 2 комплекта фотоэлементов безопасности. При пересечении линии фотоэлементов во время открытия, либо закрытия устройств, может происходить одна из следующих операций:

- СТОП (режим стоп по аналогии с п.5)
- РЕВЕРС (устройства переходят в режим Открытие проезда п.1)

